394D0797

20.12.94 *EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING* Nr L 329/14

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 november 1994

om gemensamma tekniska föreskrifter för basanslutning till det alleuropeiska tjänsteintegrerade digitalnätet (ISDN)

(94/797/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse(1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG(2), särskilt artiklarna 6.2 och 16.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har enligt rådets direktiv 86/361/EEG(3) antagit bestämmelser som anger vilken typ av terminalutrustning som behöver omfattas av gemensamma tekniska föreskrifter och angivit föreskrifternas tillämpningsområde.

Detta beslut är en övergångsåtgärd och skall ses över inom två år efter det att det antagits under vederbörligt hänsynstagande till de resultat som uppnås av det aktuella standardiseringsorgan som har till uppgift att förbereda en ny harmoniserad standard som praktiskt omsätter de väsentliga kraven.

Under denna tid kan det bli nödvändigt att ändra detta beslut i fråga om de harmoniserade standarder som omfattas av det.

I vissa medlemsstater har ISDN införts på ett tidigt stadium, och nationella avvikelser till följd av detta kan vara motiverade.

För att säkerställa att tillverkare som nu betjänar en eller flera nationella marknader får kontinuerlig marknadstillgång är det nödvändigt att medge övergångsarrangemang i fråga om tillämpningen av de nationella kraven under den period som anges i detta beslut.

Den maximiperiod som avses i detta beslut bör fastställas så att det aktuella standardiseringsorganet kan slutföra sitt uppdrag att utarbeta harmoniserade standarder för att förverkliga de tillämpliga väsentliga kraven.

De gemensamma tekniska föreskrifter som antas genom detta beslut är förenliga med yttrandet från Kommittén för godkännande av terminalutrustning (ACTE).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta beslut skall tillämpas på terminalutrustning som är avsedd att kopplas till ett allmänt tillgängligt telenät och som omfattas av den harmoniserade standard som avses i artikel 2.1.

2. I detta beslut fastställs gemensamma tekniska föreskrifter för de tekniska egenskaper, krav på elektriska och mekaniska gränssnitt samt anslutningsprotokoll som skall gälla för terminalutrustning som kan anslutas, och som av tillverkaren eller dennes representant är avsedd att anslutas, till en T-referenspunkt, eller en sammanfallande T- och S-referenspunkt, för basanslutning till gränssnittet till ett allmänt tillgängligt telenät, definierad som en alleuropeisk ISDN- (EURO-ISDN-) primäranslutningspunkt.

Artikel 2

1. De gemensamma tekniska föreskrifterna skall omfatta den harmoniserade standard, som utarbetats för den motsvarande åtgärd som vidtagits enligt direktiv 86/361/EEG, men skall begränsas till de väsentliga krav som avses i artikel 4 c–f i direktiv 91/263/EEG. Referensuppgifter för standarden anges i bilaga 1, och dess tillämpliga delar återges i bilaga 2.

2. Terminalutrustning som omfattas av detta beslut skall uppfylla kraven i de gemensamma tekniska föreskrifter som avses i punkt 1, de väsentliga kraven i artikel 4 a–b i direktiv 91/263/EEG och kraven i andra tillämpliga direktiv, särskilt rådsdirektiven 73/23/EEG(4) och 89/336/EEG(5).

(1) EGT nr L 128, 23.5.1991, s. 1.
(2) EGT nr L 220, 31.8.1993, s. 1.
(3) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.
(4) EGT nr L 77, 26.3.1973, s. 29.
(5) EGT nr L 139, 23.5.1989, s. 19.

Artikel 3

De anmälda organ, som har utsetts att genomföra de förfaranden som avses i artikel 9 i direktiv 91/263/EEG, skall tillämpa den harmoniserade standard som anges i bilaga 1, eller säkerställa att denna standard tillämpas, på teleutrustning, som omfattas av artikel 1.1 i detta beslut, såvida inte en berättigad nationell avvikelse från standarden är tillämplig under den period som avses i artikel 4.

Artikel 4

Kommissionen skall utvärdera erfarenheterna av tillämpningen av detta beslut och de resultat som uppnåtts av det aktuella standardiseringsorganet i syfte att säkerställa att den relevanta harmoniserade standard som antagits av detta organ tillämpas utan dröjsmål. I detta syfte skall kommissionen besluta om eventuella nödvändiga ändringar av detta beslut enligt det förfarande som anges i direktiv 91/263/EEG och om slutgiltiga åtgärder inom en tid av högst två år efter det att detta beslut har trätt i kraft.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 1994.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

BILAGA 1

Referensuppgift för den harmoniserade standard som skall tillämpas i vissa delar

Den harmoniserade standard som avses i artikel 2 i detta beslut är

NET 3 (ISDN, basanslutning)

EGT nr C 53, 24.2.1993, s. 6.

Ytterligare upplysningar

Den harmoniserade standard hänvisningen gäller, NET 3, har antagits enligt direktiv 86/361/EEG.

Den fullständiga texten till NET 3 kan beställas från

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

BILAGA 2

Korsreferenslista över tillämpliga delar av den harmoniserade standarden

Skikt 1, NET 3, korsreferenslista

Hänvisning till NET 3 (ETS 300 012)	Hänvisning till TTCN-testfall prTBR 3(1) (förslag)	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3 (ETS 300 012)
D.2.1.1	Inget TTCN-testfall	9.3.1.1 9.3.1.3 9.3.2	Ej TTCN	Att kontrollera den binära strukturen hos INFO 3-frames.
D.2.1.2	Inget TTCN-testfall	9.2.1	Ej TTCN	Att kontrollera den binära strukturen hos INFO 1-frames.
D.3.1.1	DCBinaryOneCL1	9.4.1.1	TTCN	Att kontrollera att tidsutfyllnaden mellan frames på D-kanalen administreras korrekt av terminalen.
D.3.1.2	DCNormalPL1CL1 DCNormalPL0CL1 DCPriorityClass1 DCNormto-LowPLCL1 DCLowto-NormPLCL1	9.4.1.2 9.4.1.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen under sändning upptäcker konflikter på D-kanalen med hjälp av D-ekokanalen och i så fall omedelbart avbryter sändningen.
D.3.2.1	AD1aF1_PS & LP-on AD1bF10_LP-on AD1cF11_LP-off AD1dF11_PS-on AD2dF11_CHK_T3 AD3aF2_PS-off AD3bF2_LP-off AD4F2_RX-I0 AD5F2_RX-I2 AD6F2_RX-I4 AD7F2_RX-IX CPF2PHAI AD8F2_CHK_T3 AD9aF3_PS-off AD9bF3_LP-off AD10F3_PH-AR AD11F3_RX-I0 AD12F3_RX-I2 AD13F3_RX-I4 AD14F3_RX-IX AD15F3_CHK_T3 CPF3MPHIID CPF3PHAI CPF4Tlayer2 AD16aF4_PS-off AD16bF4_LP-off CPF4MPHIID CPF4PHAI CPF4HDI_T3exp AD17F4_RX-I0 AD18F4_RX-I2 AD19F4_RX-I4 IAD21F4_CHK_T3 AD22aF5_PS-off AD22bF5_LP-off AD23F5_RX-I0 AD24F5_RX-I2 AD25F5_RX-I4 AD26F5_RX-IX	9.4.2.3.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen utför aktiverings/deaktiveringsproceduren korrekt.

(1) Förslag till prTBR 4, april 1994.

Hänvisning till NET 3 (ETS 300 012)	Hänvisning till TTCN-testfall prTBR 3(1) (förslag)	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3 (ETS 300 012)
D.3.2.1 *(Fortsättning)*	AD27F5_CHK_T3 CPF5MPHIID CPF5PHAI CPF5PHDI_I0T3 CPF5PHDI_T3expa CPF5PHDI_T3expb AD28aF6_PS-off AD28bF6_LP-off AD28cF6_PS-off AD29F6_Lostfr AD30F6_PH-AR AD32F6_RX-I2 AD33F6_RX-I4 AD34F6_CHK_T3 CPF6PHAIa CPF6PHAIb CPF6HDI_T3exp CPF6PHDI_I0T3 CPF6PHDI_I0 CPF6PHARa CPF6PHARb AD35aF7_PS-off AD35bF7_LP-off AD35cF7_PS-off AD36F7_Lostfr AD37F7_RX-I0 AD38F7_RX-I2 AD39F7_RX-I4 CPF7HDI_I0 AD40aF8_PS-off AD40bF8_LP-off AD41F8_PH-AR AD42F8_RX-I0 AD43F8_RX-I2 AD44F8_RX-I4 AD45F8_RX-IX AD46F8_CHK_T3 CPF8MPHIIDa CPF8MPHIIDb CPF8PHAIb CPF8PHAIc CPF8PHDI_T3exp CPF8PHDI_I0T3 CPF8PHDI_I0b CPF8PHARa CPF8PHARb			
D.3.2.1	AD31F6_RX-10	9.4.2.5	TTCN	Att kontrollera att IUT försätts i läge F3 vid mottagning av INFO 0 i läge F6. *Anmärkning:* **Hänvisning till AD31F6_RX-10 saknas i punkt 9.4.2.5 i förslaget till prTBR 3.**
D.3.2.2.1.1	TIF3info2	9.4.2.4	TTCN	Att kontrollera värdet av TE-aktiveringstiderna i läget "Deactivated".
D.3.2.2.1.2	TIF4info2	9.4.2.4	TTCN	Att kontrollera värdet av TE-aktiveringstiderna i läget "Awaiting Signal".
D.3.2.2.2.1	TIF3info4	9.4.2.4	TTCN	Att kontrollera värdet av TE-aktiveringstiderna i läget "Deactivated".
D.3.2.2.2.2	TIF4info4	9.4.2.4	TTCN	Att kontrollera värdet av TE-aktiveringstiderna i läget "Awaiting Signal".

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3 (ETS 300 012)	Hänvisning till TTCN-testfall prTBR 3(1) (förslag)	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3 (ETS 300 012)
D.3.2.2.4	TItimerT3	9.4.2.3.2	TTCN	Att kontrollera värdet av timer T3.
D.3.2.2.5.1	TIF6physdeact	9.4.2.5	TTCN	Att kontrollera värdet av TE-desaktiveringstiderna.
D.3.2.2.5.2	TIF7physdeact	9.4.2.5	TTCN	Att kontrollera värdet av TE-desaktiveringstiderna.
D.3.2.2.6.1	TIF7compdeact1	9.4.2.3.1	TTCN	Att kontrollera timervärdet, när läge F7 lämnas vid mottagande av INFO 0.
D.3.2.2.6.2	TIF8compdeact1	9.4.2.3.1	TTCN	Att kontrollera timervärdet, när läge F8 lämnas vid mottagande av INFO 0.
D.3.3	FAinfA_1fr FAinfB_1fr FAinfD_1fr FAinfA_kfr FAinfB_kfr FAinfD_kfr FAregain	9.4.3	TTCN	Att kontrollera att IUT utför framesynkroniseringsprocedurerna korrekt.
D.3.4	MUltiframe	9.4.4	TTCN	Att kontrollera att IUT utför multiframingprocedurerna korrekt.
D.3.5	BCBinaryOne	9.4.5	TTCN	Att kontrollera innehållet i alla icke tilldelade B-kanaler.
D.4.1	Inget TTCN-testfall	9.2.1	Ej TTCN	Genomsnittlig frame-hastighet när TE sänder INFO 1-frames.
D.4.2.1	Inget TTCN-testfall	9.2.2.2	Ej TTCN	Jitter på terminalutgången vid sändning av INFO 3-frames.
D.4.2.2	Inget TTCN-testfall	9.2.2.3	Ej TTCN	Sammanlagd fasavvikelse mellan terminalens in- och utgång.
D.4.3.1	Inget TTCN-testfall	9.2.3	Ej TTCN	Sändarnas utgångsimpedans vid sändning av binärt ETT (ingen signal).
D.4.3.2	Inget TTCN-testfall	9.2.3	Ej TTCN	Sändarnas utgångsimpedans vid sändning av binärt NOLL.
D.4.3.3	Inget TTCN-testfall	9.2.3	Ej TTCN	Utgångens toppström.
D.4.3.4	Inget TTCN-testfall	9.2.3	Ej TTCN	Sänarnas utgångsimpedans i läge "Inactive".
D.4.3.5	Inget TTCN-testfall	9.2.3	Ej TTCN	Utgångens toppström.
D.4.4	Inget TTCN-testfall	9.2.4	Ej TTCN	Form och amplitud hos enskilda sända pulser.
D.4.5.1	Inget TTCN-testfall	9.2.5.1	Ej TTCN	Pulsamplitud vid sändning av ett mönster med hög täthet.
D.4.5.2	Inget TTCN-testfall	9.2.5.2	Ej TTCN	Relativ skillnad, uttryckt i U dt, mellan en positiv och en negativ puls.
D.4.6.1	Inget TTCN-testfall	9.2.6.1	Ej TTCN	Den spänning som krävs vid en testbelastning på 400 ohm för att förhindra sammanfall av pulser vid parallellkoppling av 2–8 styrsystem.
D.4.6.2	Inget TTCN-testfall	9.2.6.2	Ej TTCN	Den spänning som krävs vid en testbelastning på 5,6 ohm för att förhindra strömflöde när två styrsystem med motsatt polaritet är parallellkopplade.

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3 (ETS 300 012)	Hänvisning till TTCN-testfall prTBR 3(1) (förslag)	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3 (ETS 300 012)
D.4.7	Inget TTCN-testfall	9.2.7	Ej TTCN	LCL (Longitudinal Conversion Loss) – den del av den longitudinella signalen som omvandlas till transversell signal till följd av obalans vid terminalutgångens jordanslutning.
D.4.8.1.1	Inget TTCN-testfall	9.2.8	Ej TTCN	Att kontrollera terminalens ingångsimpedans i läget "Deactivated".
D.4.8.1.2	Inget TTCN-testfall	9.2.8	Ej TTCN	Att kontrollera att mottagaren har korrekt ingångsimpedans, då den mottar en signal med för hög spänning.
D.4.8.1.3	Inget TTCN-testfall	9.2.8	Ej TTCN	Att kontrollera TE-mottagarens ingångsimpedans i läget "Inactive".
D.4.8.1.4	Inget TTCN-testfall	9.2.8	Ej TTCN	Att kontrollera att mottagaren har korrekt ingångsimpedans, då den mottar en signal med för hög spänning.
D.4.8.2	Inget TTCN-testfall	9.2.9	Ej TTCN	Stycket A.8.6.2 i ETS 300 012 syftar till att ge en korrekt testmetod för mottagarnas funktion vid olika ledningsdragningar.
D.4.8.3	Inget TTCN-testfall	9.2.10	Ej TTCN	LCL (Longitudinal Conversion Loss) – den del av den longitudinella signalen som omvandlas till transversell signal till följd av obalans vid terminalutgångens jordanslutning.
D.5.1.1.1	Inget TTCN-testfall	9.5.3.1	Ej TTCN	Att kontrollera att terminalen i läge "Active" i normalt tillstånd inte förbrukar för mycket ström från en strömkälla (PS 1) som är ansluten genom fantomkoppling.
D.5.1.1.2	Inget TTCN-testfall	9.5.3.1	Ej TTCN	Att kontrollera att terminalen i läge "Deactivated" i normalt tillstånd inte förbrukar för mycket ström från en strömkälla (PS 1) som är ansluten genom fantomkoppling.
D.5.1.1.3	Inget TTCN-testfall	9.5.3.1	Ej TTCN	Att kontrollera att terminalen i läge "Deactivated" vid lokal verksamhet inte förbrukar för mycket ström från en strömkälla (PS 1) som är ansluten genom fantomkoppling.
D.5.1.1.4	Inget TTCN-testfall	9.5.3.1	Ej TTCN	Att kontrollera att terminalen vid lokal strömtillförsel inte förbrukar för mycket ström från strömkälla 1 (PS 1).
D.5.1.2.1	Inget TTCN-testfall	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ej TTCN	Att kontrollera att en tilldelad terminal i läge "Active" inte förbrukar för mycket ström från strömkälla 1 (PS 1).
D.5.1.2.2	Inget TTCN-testfall	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ej TTCN	Att kontrollera att en tilldelad terminal i läge "Deactivated" inte förbrukar för mycket ström från strömkälla 1 (PS 1).
D.5.1.2.3	Inget TTCN-testfall	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ej TTCN	Att kontrollera att en tilldelad terminal i läge "Deactivated" vid lokal strömtillförsel inte förbrukar för mycket ström från strömkälla 1 (PS 1).
D.5.1.2.4	Inget TTCN-testfall	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ej TTCN	Att kontrollera att en terminal med lokal strömtillförsel oavsett läge inte förbrukar för mycket ström från strömkälla 1 (PS 1) (begränsad).

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3 (ETS 300 012)	Hänvisning till TTCN-testfall prTBR 3(1) (förslag)	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3 (ETS 300 012)
D.5.1.2.6	Inget TTCN-testfall	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ej TTCN	Att kontrollera att en icke tilldelad terminal oavsett läge inte förbrukar för mycket ström från strömkälla 1 (PS 1)
D.5.1.3	Inget TTCN-testfall	9.5.2	Ej TTCN	Att kontrollera ändringshastigheten för den ström som konsumeras av en terminal då den ändrar sin förbrukning. Detta kan orsakas av tillståndsändringar, viss lokal verksamhet eller vissa typiska terminaltjänster.
D.5.1.4.1	Inget TTCN-testfall	9.5.5.1.1 9.5.5.1.2	Ej TTCN	Att kontrollera strömfunktionen under längre tid vid anslutning till PS 1 i normalt och begränsat tillstånd.
D.5.1.4.2	Inget TTCN-testfall	9.5.5.1.3	Ej TTCN	Att kontrollera strömabsorptionen i en icke tilldelad eller lokalt strömförsörjd terminal från fantomkretsloppet i begränsat tillstånd vid anslutning till S-bussen.
D.5.1.4.3	Inget TTCN-testfall	9.5.5.1.4	Ej TTCN	Att kontrollera anslutningsdetektorn vid frånkoppling.
D.5.1.4.4.1	Inget TTCN-testfall	9.5.5.2.1	Ej TTCN	Att kontrollera utvecklingen under längre tid av terminalens ingångsspänning efter avlägsnande av kortslutningsförbindelsen.
D.5.1.4.4.2	Inget TTCN-testfall	9.5.5.2.1	Ej TTCN	Att kontrollera påslagningen av strömmen till en terminal som är ansluten till strömkälla 1 (PS 1) i normalt tillstånd vid låg spänning.
D.5.1.4.5.1	Inget TTCN-testfall	9.5.5.2.2	Ej TTCN	Att kontrollera att IUT inte förlorar en pågående kommunikation om strömförsörjningen avbryts vid normalläge.
D.5.1.4.5.2	Inget TTCN-testfall	9.5.5.2.2	Ej TTCN	Att kontrollera att IUT inte förlorar en pågående kommunikation om strömförsörjningen avbryts vid begränsat läge.
D.5.1.4.6.1	Inget TTCN-testfall	9.5.5.2.3	Ej TTCN	Att kontrollera IUT:s reaktion vid normala förhållanden för strömtillförseln på övergång från normalt till begränsat läge.
D.5.1.4.6.2	Inget TTCN-testfall	9.5.5.2.3	Ej TTCN	Att kontrollera hur IUT:s strömförbrukning påverkas efter övergång från begränsat till normalt läge.
D.5.1.4.7	Inget TTCN-testfall	9.5.5.3.1	Ej TTCN	Att kontrollera mottagar- och sändarkretsarnas likströmsobalans.
D.5.1.4.8	Inget TTCN-testfall	9.5.5.3.2	Ej TTCN	Att kontrollera mottagarens och sändarens impedans vid likströmsobalans.

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Skikt 2, NET 3, korsreferenslista

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 313	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.2.2.1.1	TC24004	10.6.1.2	TTCN	Att kontrollera att multiple frame-körning startas normalt.
A.2.2.1.3	TC25002	10.6.1.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen reagerar korrekt om dataförbindelsen inte kan upprättas, t. ex. vid bristande nätresurser.
A.2.2.1.4	TC25005	10.6.1.3	TTCN	Att kontrollera om terminalen reagerar korrekt då nätverket inte kan besvara begäran om att initiera dataförbindelse samt att säkerställa att det testade TE endast försöker initiera dataförbindelsen N200 + 1 gånger.
A.2.2.1.5	TC27022	10.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen återstartar en korrekt dataförbindelse.
A.2.2.2.2	TC27003	10.7.1 10.7.2 10.7.2.2 10.7.3	TTCN	Att kontrollera sekvensnumreringen av skikt 2-funktionerna. Eftersom det finns 128 sekvensnummer, skall testprogrammet alltid sända detta antal olika informationsframes.
A.2.2.2.3	TC27004	10.7.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen korrekt accepterar en I-kommandoframe som giltigt svar på en I-kommandoframe den har utsänt.
A.2.2.2.4	TC28012	10.7.2	TTCN	Att säkerställa att terminalen kan ta emot I-frames i timer recovery-läge.
A.2.2.3.1	TC27012	10.6.2	TTCN	Att kontrollera de normala sekvenserna för att avbryta dataförbindelsen.
A.2.2.4.1	TC27058	10.9.2	TTCN	Att kontrollera FCS-kontrollmekanismen för skikt 2.
A.2.2.4.2	TC27015	10.7.6	TTCN	Att kontrollera skikt 2-återhämtningsmekanismen vid förlust av en I-frame.
A.2.2.4.3	TC27019	10.7.6	TTCN	Att kontrollera skikt 2:s återhämtningsmekanism vid förlust av en RR-frame.
A.2.2.4.4 (b)	TC27027	10.9.1	TTCN	Att kontrollera skikt 2:s återhämtningsmekanism vid förlust av en RR-frame.
A.2.2.5.1	TC27404	10.7.5	TTCN	Att säkerställa korrekt hantering vid upptagetsvar. (Framenummer 1 och 4-9).
A.2.2.5.1	TC28406	10.7.1 10.7.2	TTCN	Att säkerställa korrekt hantering vid upptagetsvar. (Framenummer 1-3).
A.2.2.7.1	TC14002	10.5.3.2	TTCN	Att kontrollera tilldelningen av TEI med hjälp av administrationsrutinerna och att kontrollera att terminalen utför TEI-kontroll vid meddelande med begäran om kontroll av ett specifikt TEI-värde.
A.2.2.7.2	TC13008	10.5.2.1	TTCN	Att kontrollera hur terminalen reagerar på en ej accepterad TEI-frame.
A.2.2.7.3	TC14001	10.4.1 10.4.2 10.5.3.2	TTCN	Att kontrollera om terminalen utför TEI-kontroll på begäran från ET.
A.2.2.7.4	TC13010	10.5.2.1	TTCN	Att kontrollera att IUT efter N202 misslyckade försök att uppnå ett TEI-värde inte gör ytterligare försök.
A.2.2.8.1.1	TC24020	10.9.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen inte godtar frames med ogiltig adress och att den inte reagerar på mottagandet av en sådan frame.

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 313	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.2.2.8.4.1	TC27028	10.9.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen sänder en REJ-frame som svar på en I-frame utanför sekvens.
A.2.2.8.4.2	TC27011	10.7.4	TTCN	Att kontrollera att terminalen sänder korrekta I-frames vid mottagande av en REJ-frame.
A.2.2.8.4.3	TC28005	10.7.4 10.7.6	TTCN	Att kontrollera att terminalen vid mottagande av en REJ-frame i timer recoveryläge återsänder korrekt I-frame.
A.2.2.8.5.1(a)	TC27040	10.9.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen återställer dataförbindelsen vid mottagande av en frame med ogiltigt N(R)-värde. N(R) är giltigt inom området V(A) N(R) V(S).
A.2.2.8.5.1(b)	TC27043	10.9.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen återställer dataförbindelsen vid mottagande av en frame med ogiltigt N(R)-värde. N(R) är giltigt inom området V(A) N(R) V(S).
A.2.2.8.5.1(c)	TC27046	10.9.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen återställer dataförbindelsen vid mottagande av en frame med ogiltigt N(R)-värde. N(R) är giltigt inom området V(A) N(R) V(S).
A.2.2.8.7	TC11013	10.4.2	TTCN	Att kontrollera att IUT i läge 1 inte accepterar inkommande UI-frames med annat TEI-värde än 127.
A.2.2.9.1	TC27417	10.7.5 10.7.6	TTCN	Att kontrollera att T200 ligger inom toleransgränserna (± 5%) för sitt värde på 1 sekund.
A.2.2.9.2	TC27411	10.7.5 10.7.6	TTCN	Att kontrollera det korrekta värdet av N200, maximiantal återsändningar av en frame (grundvärde 3).

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Skikt 3, NET 3, korsreferenslista

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 322	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.1.1.1.1	TC10005	11.4.2.1 11.4.2.4 11.4.2.5.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett giltigt SETUP-meddelande utan informationselementet "sändningen avslutad", svarar med något av följande meddelanden: SETUP ACKNOWLEDGE, CALL PROCEEDING, ALERTING eller CONNECT och övergår till relevant läge.
A.1.1.1.2	TC10006	11.4.2.1 11.4.2.5.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett giltigt SETUP-meddelande med informationselementet "sändningen avslutad", svarar med något av följande meddelanden: CALL PROCEEDING, ALERTING eller CONNECT och övergår till relevant läge.
A.1.1.2.1	TC10008	11.4.2.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett giltigt SETUP-meddelande med ett ej kompatibelt kodat informationselement för bärarfunktion, antingen ignorerar uppringningen (möjlighet A) eller svarar med att sända ett RELEASE COMPLETE-meddelande (möjlighet B) och förblir i nolläge.

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 322	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.1.1.2.2	TC10009	11.4.2.2	TTCN	Detta test gällert endast terminaler med HLC-funktion. Det kontrollerar att terminalen, då den mottar ett giltigt SETUP-meddelande som innehåller ett kompatibelt BC-informationselement men ett inte kompatibelt HLC-informationselement (som verifierar HL-kompatibiliteten), antingen ignorerar uppringningen (möjlighet A) eller svarar genom att sända ett RELEASE COMPLETE-meddelande (möjlighet B) och förblir i nolläge.
A.1.2	TC10011	11.4.6.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, om den mottar ett upprepat giltigt SETUP-meddelande med samma uppringningsreferens som det ursprungliga SETUP-meddelandet, ignorerar det andra SETUP-meddelandet och inte ändrar tillstånd.
A.1.3.3	TC10015	11.4.6.5.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett SETUP-meddelande som saknar ett obligatoriskt informationselement (t. ex. informationselementet för bärarfunktion), svarar med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och förblir i nolläge.
A.1.3.4	TC10027	11.4.6.6.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett SETUP-meddelande med ett ej igenkänt (ännu ej definierat) informationselement av typen "comprehension required" (dvs. bit 5-8 i informationselementets identifikationssymbol kodad som "0000"), svarar med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och förblir i nolläge.
A.1.3.5	TC10028	11.4.6.6.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett SETUP-meddelande med ett ej igenkänt (ännu ej definierat) informationselement av annat slag än kategorin "information required" (dvs. bit 5-8 i informationselementets identifikationssymbol kodad på annat sätt 'än "0000"), reagerar normalt på de informationselement som igenkänns och har giltigt innehåll. Terminalen kan dessutom återsända ett STATUS-meddelande.
A.1.3.6	TC10029	11.4.6.6.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett SETUP-meddelande med ett icke-obligatoriskt informationselement med ogiltigt/ej igenkänt innehåll reagerar normalt på de informationselement som igenkänns och har giltigt innehåll. Terminalen kan dessutom återsända ett STATUS-meddelande.
A.1.3.7	TC19003	11.4.8	TTCN	Att kontrollera att, vid mottagande av ett RESTART-meddelande, den angivna kanalen återgår till läge "Idle" och uppringningsreferensen till nolläge samt att ett RESTART ACKNOWLEDGE-meddelande sänds (test i ETS 300 104/A 1)
A.2.1	TC10002	11.4.6.2 11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett RELEASE-meddelande med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.2.2	TC10001	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen ignorerar ett RELEASE COMPLETE-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.2.3.1	TC10010	11.4.6.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett RELEASE- eller RELEASE COMPLETE-meddelande (se inledande anmärkning 10).
A.2.4.2	TC10004	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande som anger något uppringningsläge annat än nolläge, svarar med antingen RELEASE- eller RELEASE COMPLETE-meddelande.
A.2.5	TC20001	11.4.4.4	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den sänder ett RESUME-meddelande, övergår till läge "Resume Request".

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 322	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.4.1	TC12501	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett DISCONNECT-meddelande med ett RELEASE-meddelande och övergår till Release request-läge.
A.4.2	TC12505	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE-meddelande svarar med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.4.3	TC12504	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.4.4.1	TC12508	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.4.4.2	TC12521	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett meddelande med felaktig syntax med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.4.5.1	TC12502	11.4.2.4	TTCN	Att kontrollera att IUT inte svarar och inte ändrar tillstånd, då den mottar ett INFORMATION PDU med otillräcklig identifiering av det uppringda numret.
A.4.5.2	TC12503	11.4.2.4 11.4.2.5.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett INFORMATION-meddelande med tillräcklig information om det uppringda numret, svarar med antingen CALL PROCEEDING-, ALERTING- eller CONNECT-meddelande och övergår till relevant läge.
A.4.6.1	TC12507	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med specificerat nolläge, övergår till nolläge.
A.5.1	TC10901	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett DISCONNECT-meddelande med ett RELEASE-meddelande och övergår till Release Request-läge.
A.5.2	TC10904	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett RELEASE-meddelande med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.5.3	TC10903	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen inte besvarar ett RELEASE COMPLETE-meddelande utan övergår till nolläge.
A.5.4.1	TC10907	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.5.4.2	TC10920	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.5.6.1	TC10906	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.6.1	TC10701	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett DISCONNECT-meddelande med ett RELEASE-meddelande och övergår till Release Request-läge.
A.6.2	TC10704	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett RELEASE-meddelande med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 322	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.6.3	TC10703	11.4.2 11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.6.4.1	TC10707	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.6.4.2	TC10720	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.6.6.1	TC10706	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.7.1	TC10802	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett DISCONNECT-meddelande med ett RELEASE-meddelande och övergår till Release Request-läge.
A.7.2	TC10805	11.4.2.8 11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett RELEASE-meddelande med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.7.3	TC10804	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.7.4.1	TC10808	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.7.4.2	TC10821	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.7.6.1	TC10807	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.7.7	TC10801	11.4.2.7	TTCN	Att kontrollera att terminalen övergår till aktivt tillstånd då den mottar ett CONNECT ACKNOWLEDGE-meddelande.
A.8.2	TC11005	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett RELEASE-meddelande med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.8.3	TC11004	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.8.4.1	TC11008	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.8.4.2.1	TC11021	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.8.6.1	TC11007	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.8.7	TC11003	11.4.7	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett NOTIFY-meddelande, inte svarar och förblir i samma läge.
A.8.8	TC21003	11.4.3.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen sänder ett DISCONNECT-meddelande och övergår till Disconnect Request-läge efter begäran om att förbindelsen skall brytas.

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 322	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.8.9	TC21005	11.4.4.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då ett SUSPEND-meddelande överförs, övergår till läge "Suspend Request".
A.9.1	TC20002	11.4.1.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen sänder ett giltigt SETUP-meddelande och övergår till läge Call Initiated (läge 1).
A.10.1	TC10103	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett RELEASE-meddelande med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.10.2	TC10102	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.10.3.1	TC10107	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.10.3.2	TC10120	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.10.4.1	TC10105	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.10.5	TC10101	11.4.1.3.1	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett CALL PROCEEDING-meddelande, övergår till utgående CALL PROCEEDING-läge.
A.10.6	TC10104	11.4.1.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett SETUP ACKNOWLEDGE-meddelande, övergår till läget Overlap Sending.
A.11.1	TC10204	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett DISCONNECT-meddelande, övergår till läget "Disconnect Indication".
A.11.2	TC10208	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE-meddelande, svarar med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.11.3	TC10207	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.11.4.1	TC10211	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.11.4.2	TC10224	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.11.6.1	TC10210	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.11.8	TC10203	11.4.1.3.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett CALL PROCEEDING-meddelande, övergår till utgående CALL PROCEEDING-läge (läge 3).
A.11.9	TC10201	11.4.1.4	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett ALERTING-meddelande, övergår till läget Call Delivered.
A.11.10	TC10202	11.4.1.5	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett CONNECT-meddelande, övergår till aktivt tillstånd (terminalen kan dessutom sända ett CONNECT ACKNOWLEDGE-svar, men detta är ej obligatoriskt).

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 322	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.11.11	TC20204	11.4.1.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen på kommando sänder ett INFORMATION-meddelande och förblir i samma tillstånd.
A.11.12	TC20203	11.4.3.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen sänder ett DISCONNECT-meddelande och övergår till läget Disconnect Request då terminalen initierar avbrytande av förbindelsen.
A.12.1	TC10303	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett DISCONNECT-meddelande, övergår till läget "Release Request".
A.12.2	TC10307	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE-meddelande, svarar med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.12.3	TC10306	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.12.4.1	TC10310	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.12.4.2	TC10323	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.12.6.1	TC10309	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.12.9	TC10302	11.4.1.5	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett CONNECT-meddelande, övergår till aktivt tillstånd (terminalen kan dessutom sända ett CONNECT ACKNOWLEDGE-svar, men detta är ej obligatoriskt).
A.12.10	TC20301	11.4.3.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den sänder ett DISCONNECT-meddelande, övergår till läget "Disconnect Request".
A.13.1	TC10402	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett DISCONNECT-meddelande, svarar med ett RELEASE-meddelande och övergår till läget "Release Request".
A.13.2	TC10406	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE-meddelande, svarar med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.13.3	TC10405	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.13.4.1	TC10409	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.13.4.2	TC10422	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.13.6.1	TC10408	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.13.8	TC10401	11.4.1.5	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett CONNECT-meddelande, övergår till aktivt tillstånd (terminalen kan dessutom sända ett CONNECT ACKNOWLEDGE-svar, men detta är ej obligatoriskt).

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 322	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.13.9	TC20401	11.4.3.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den sänder ett DISCONNECT-meddelande, övergår till läget Disconnect Request.
A.14.1	TC11101	11.4.3.4.2 11.4.3.5	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett DISCONNECT-meddelande, svarar med ett RELEASE-meddelande och övergår till läget "Release Request".
A.14.2	TC11105	11.4.3.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE-meddelande, svarar med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.14.3	TC11104	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.14.4.1	TC11107	11.4.6.3 11.4.6.7	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.14.4.2	TC11120	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.14.6.1	TC11106	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.14.7	TC11103	11.4.7	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett NOTIFY-meddelande, inte svarar eller återsänder ett STATUS-meddelande samt förblir i samma läge.
A.16.1	TC11904	11.4.3.5 11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE-meddelande, omedelbart övergår till nolläge. Detta testar hanteringen av en RELEASE-konflikt.
A.16.2	TC11903	11.4.3.4.3 11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, återvänder till nolläge.
A.16.3.1	TC11908	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.16.3.2	TC11909	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.16.5.1	TC11906	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande, frikopplar resurserna och övergår till nolläge.
A.16.5.2	TC11907	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerar i detta fall att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande, inte svarar och förblir i samma tillstånd.
A.17.1	TC11501	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett DISCONNECT-meddelande med ett RELEASE-meddelande och övergår till läge "Release Request".
A.17.2	TC11506	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett RELEASE-meddelande med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och återgår till nolläge.
A.17.3	TC11505	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

Hänvisning till NET 3	Hänvisning till I-ETS 300 322	Hänvisning till prTBR 3(1) (förslag)	Testspecifikationsmetod	Syfte med testet enligt definitionen i NET 3
A.17.4.1	TC11510	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.17.4.2	TC11512	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.17.6.1	TC11509	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.17.7	TC11503	11.4.7	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett NOTIFY-meddelande, inte svarar eller återsänder ett STATUS-meddelande samt förblir i samma läge.
A.17.8	TC11508	11.4.4.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett SUSPEND REJECT-meddelande, återgår till aktivt tillstånd.
A.17.9	TC11504	11.4.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett SUSPEND ACKNOWLEDGE-meddelande, övergår till nolläge.
A.18.1	TC11701	11.4.3.4.2	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett DISCONNECT-meddelande, svarar med ett RELEASE-meddelande och övergår till läget "Release Request".
A.18.2	TC11705	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett RELEASE-meddelande med ett RELEASE COMPLETE-meddelande och övergår till nolläge.
A.18.3	TC11704	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RELEASE COMPLETE-meddelande, inte svarar utan återgår till nolläge.
A.18.4.1	TC11709	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett felaktigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.18.4.2	TC11711	11.4.6.3	TTCN	Att kontrollera att terminalen besvarar ett ogiltigt meddelande med ett STATUS-meddelande och att tillståndet inte ändras.
A.18.6.1	TC11708	11.4.6.8	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett STATUS-meddelande med angivande av nolläge, övergår till nolläge.
A.18.7	TC11706	11.4.4.5	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RESUME REJECT-meddelande, återgår till nolläge.
A.18.8	TC11703	11.4.4.4	TTCN	Att kontrollera att terminalen, då den mottar ett RESUME ACKNOWLEDGE-meddelande, återgår till aktivt tillstånd.

(1) Förslag till prTBR 3, april 1994.

BILAGA 3

Kompletterande upplysningar

Testsekvenser för att visa på överensstämmelse med de relevanta väsentliga kraven kan i ett flertal fall bygga på de TTCN-noterade testerna. Dessa tester har följande referensnummer: I-ETS 300 312, I-ETS 300 313 och I-ETS 300 322.

Den fullständiga texten till dessa I-ETS-testinstruktioner kan beställas från

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI)
F-06921 Sophia Antipolis Cedex