KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. november 1994

om en fælles teknisk forskrift for basistilslutning til det fælleseuropæiske tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN)

(94/797/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/263/EØF af 29. april 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse [1], ændret ved direktiv 93/68/EØF [2], særlig artikel 6, stk. 2, og artikel 16, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har i henhold til Rådets direktiv 86/361/EØF [3] vedtaget bestemmelserne til klarlæggelse af, hvilken type terminaludstyr der skal omfattes af denne fælles tekniske forskrift, samt den dertil hørende erklæring om anvendelsesområdet;

denne beslutning er en overgangsforanstaltning, der skal tages op til revision inden for to år efter beslutningens vedtagelse, under behørig hensyntagen til resultaterne af vedkommende standardiseringsorganisations arbejde med at fastlægge en ny harmoniseret standard til gennemførelse af de væsentlige krav;

i løbet af denne periode kan det blive nødvendigt at ændre denne beslutning med hensyn til de harmoniserede standarder, der er omfattet af denne beslutning;

som følge af den tidlige indførelse af ISDN i visse medlemsstater kan nationale afvigelser være begrundede;

for at sikre kontinuiteten i adgangen til markedet for fabrikanter, der nu betjener et eller flere nationale marceder, er det nødvendigt at tillade overgangsordninger med hensyn til anvendelsen af nationale krav i den periode, der er anført i denne beslutning;

den maksimale periode, der er anført i denne beslutning, er baseret på, at den relevante standardiseringsorganisation skal færdiggøre arbejdet med at fastlægge de harmoniserede standarder til gennemførelse af de relevante væsentlige krav i henhold til det givne mandat;

den fælles tekniske forskrift, der vedtages ved denne beslutning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Godkendelsesudvalget for Teleudstyr (ACTE) —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Denne beslutning vedrører terminaludstyr, der skal tilsluttes et offentligt telenet, og som er omfattet af den harmoniserede standard, der henvises til i denne beslutning.

2. I denne beslutning fastlægges en fælles teknisk forskrift for, hvilke tekniske specifikationer med hensyn til elektriske og fysiske grænseflader samt tilslutningsprotokol der skal gælde for terminaludstyr, der kan tilsluttes, og som ifølge fabrikanten er beregnet til at tilsluttes, et T-referencepunkt, eller et sammenfaldende T- og S-referencepunkt, med henblik på en basistilslutning til en grænseflade til et offentligt telenet, nærmere betegnet et fælleseuropæisk ISDN (EURO-ISDN) basistilslutningspunkt.

Artikel 2

1. Den fælles tekniske forskrift omfatter den harmoniserede standard, der er udarbejdet til den tilsvarende foranstaltning, der er vedtaget i henhold til direktiv 86/361/EØF, dog begrænset til gennemførelse af de væsentlige krav, der er anført i direktiv 91/263/EØF, artikel 4, litra c) til f). Denne standards reference er anført i bilag I, og de relevante dele af standarden er anført i bilag II.

2. Terminaludstyr, som er omfattet af denne beslutning, skal opfylde den fælles tekniske forskrift, der er anført i stk. 1, de væsentlige krav, der er anført i direktiv 91/263/EØF, artikel 4, litra a) og b), og kravene i andre direktiver, der gælder for udstyret, herunder navnlig Rådets direktiv 73/23/EØF [4] og 89/336/EØF [5].

[1] EFT nr. L 128 af 23. 5. 1991, s. 1.
[2] EFT nr. L 220 af 31. 8. 1993, s. 1.
[3] EFT nr. L 217 af 5. 8. 1986, s. 21.
[4] ABl. nr. L 77 af 26. 3. 1973, s. 29.
[5] ABl. nr. L 139 af 23. 5. 1989, s. 19.

Artikel 3

Bemyndigede organer, der er udpeget med henblik på at gennemføre de procedurer, der er omhandlet i artikel 9 i direktiv 91/263/EØF, sikrer, at den harmoniserede standard, der er anført i bilag I, anvendes for terminaludstyr, der er omfattet af artikel 1, stk. 1, undtagen i de tilfælde, hvor en national afvigelse er berettiget i den periode, der er anført i artikel 4.

Artikel 4

Kommissionen følger erfaringerne med gennemførelsen af denne beslutning og arbejdet i den relevante, anerkendte standardiseringsorganisation med henblik på at sikre en hurtig vedtagelse af den relevante harmoniserede standard. Kommissionen vedtager de nødvendige ændringsforslag til denne beslutning i overensstemmelse med procedurerne fastlagt i direktiv 91/263/EØF og vedtager en endelig foranstaltning inden for en periode på højst to år efter, at denne beslutning har fået virkning.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 1994.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN
Medlem af Kommissionen

BILAG I

Henvisning til den harmoniserede standard, hvoraf dele finder anvendelse

Den harmoniserede standard, der henvises til i beslutningens artikel 2, er:

NET 3 (ISDN-basistilslutning)

EFT nr. C 53 af 24. 2. 1993, s. 6.

Yderligere oplysninger

Den harmoniserede standard, der henvises til, NET 3, er vedtaget i henhold til direktiv 86/361/EØF.

Den fulde ordlyd af NET 3 kan fås ved henvendelse til:

Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI)
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

BILAG II

Liste over de relevante dele af den harmoniserede standard

Lag 1, NET 3, liste over krydshenvisninger

Henvisning til NET 3 (ETS 300 012)	Henvisning til TTCN-testtilfælde prTBR 3 (1) (udkast)	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3 (ETS 300 012)
D.2.1.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.3.1.1 9.3.1.3 9.3.2	Ikke TTCN	Kontrollere den binære organisation af INFO 3-frames.
D.2.1.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.1	Ikke TTCN	Kontrollere den binære organisation af INFO 1-frames.
D.3.1.1	DCBinaryOneCL1	9.4.1.1	TTCN	Kontrollere, at TE'et på korrekt vis opfylder tiden mellem frames på D-kanalen.
D.3.1.2	DCNormalPL1CL1 DCNormalPL0CL1 DCPriorityClass1 DCNormtoLowPLCL1 DCLowtoNormPLCL1	9.4.1.2 9.4.1.3	TTCN	Kontrollere, om TE'et under transmission detekterer kollisioner på D-kanalen ved hjælp af D-ekkokanalen og derpå omgående standser transmissionen.
D.3.2.1	AD1aF1_PS&LP-on AD1bF10_LP-on AD1cF11_LP-off AD1dF11_PS-on AD2F11_CHK_T3 AD3aF2_PS-off AD3bF2_LP-off AD4F2_RX-I0 AD5F2_RX-I2 AD6F2_RX-I4 AD7F2_RX-IX CPF2PHAI AD8F2_CHK_T3 AD9aF3_PS-off AD9bF3_LP-off AD10F3_PH-AR AD11F3_RX-I0 AD12F3_RX-I2 AD13F3_RX-I4 AD14F3_RX-IX AD15F3_CHK_T3 CPF3MPHIID CPF3PHAI CPF4Tlayer2 AD16aF4_PS-off AD16bF4_LP-off CPF4MPHIID CPF4PHAI CPF4PHDI_T3exp AD17F4_RX-I0 AD18F4_RX-I2 AD19F4_RX-I4 IAD21F4_CHK_T3 AD22aF5_PS-off AD22bF5_LP-off AD23F5_RX-I0 AD24F5_RX-I2 AD25F5_RX-I4 AD26F5_RX-IX	9.4.2.3.1	TTCN	Kontrollere, at terminalen udfører aktiverings-/deaktiveringsproceduren korrekt.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3 (ETS 300 012)	Henvisning til TTCN-testtilfælde prTBR 3 (1) (udkast)	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3 (ETS 300 012)
D.3.2.1 *Fortsat*	AD27F5_CHK_T3 CPF5MPHIID CPF5PHAI CPF5PHDI_I0T3 CPF5PHDI_T3expa CPF5PHDI_T3expb AD28aF6_PS-off AD28bF6_LP-off AD28cF6_PS-off AD29F6_Lostfr AD30F6_PH-AR AD32F6_RX-I2 AD33F6_RX-I4 AD34F6_CHK_T3 CPF6PHAIa CPF6PHAIb CPF6PHDI_T3exp CPF6PHDI_I0T3 CPF6PHDI_I0 CPF6PHARa CPF6PHARb AD35aF7_PS-off AD35bF7_LP-off AD35cF7_PS-off AD36F7_Lostfr AD37F7_RX-I0 AD38F7_RX-I2 AD39F7_RX-I4 CPF7PHDI_I0 AD40aF8_PS-off AD40bF8_LP-off AD41F8_PH-AR AD42F8_RX-I0 AD43F8_RX-I2 AD44F8_RX-I4 AD45F8_RX-IX AD46F8_CHK_T3 CPF8MPHIIDa CPF8MPHIIDb CPF8PHAIb CPF8PHAIc CPF8PHDI_T3exp CPF8PHDI_I0T3 CPF8PHDI_I0b CPF8PHARa CPF8PHARb			
D.3.2.1	AD31F6_RX-I0	9.4.2.5	TTCN	Kontrollere, at IUT'en bringes i tilstand F3 ved modtagelse af INFO 0 i tilstanden F6. *Bemærk:* I udkastet prTBR 3 mangler der i paragraf 9.4.2.5 en henvisning til AD31F6_RX-I0.
D.3.2.2.1.1	TIF3info2	9.4.2.4	TTCN	Kontrollere værdien af TE-aktiveringstiderne i tilstanden »Deactivated«.
D.3.2.2.1.2	TIF4info2	9.4.2.4	TTCN	Kontrollere værdien af TE-aktiveringstiderne i tilstanden »Awaiting Signal«.
D.3.2.2.2.1	TIF3info4	9.4.2.4	TTCN	Kontrollere værdien af TE-aktiveringstiderne i tilstanden »Deactivated«.
D.3.2.2.2.2	TIF4info4	9.4.2.4	TTCN	Kontrollere værdien af TE-aktiveringstiderne i tilstanden »Awaiting Signal«.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3 (ETS 300 012)	Henvisning til TTCN-testtilfælde prTBR 3 (1) (udkast)	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3 (ETS 300 012)
D.3.2.2.4	TItimerT3	9.4.2.3.2	TTCN	Kontrollere værdien af timer T3.
D.3.2.2.5.1	TIF6physdeact	9.4.2.5	TTCN	Kontrollere værdien af TE-deaktiveringstiderne.
D.3.2.2.5.2	TIF7physdeact	9.4.2.5	TTCN	Kontrollere værdien af TE-deaktiveringstiderne.
D.3.2.2.6.1	TIF7compdeact1	9.4.2.3.1	TTCN	Kontrollere værdien af timeren, når tilstand F7 forlades ved modtagelse af INFO 0.
D.3.2.2.6.2	TIF8compdeact1	9.4.2.3.1	TTCN	Kontrollere værdien af timeren, når tilstand F8 forlades ved modtagelse af INFO 0.
D.3.3	FAinfA_1fr FAinfB_1fr FAinfD_1fr FAinfA_kfr FAinfB_kfr FAinfD_kfr FAregain	9.4.3	TTCN	Kontrollere, at IUT'en (Implementation Under Test) udfører frame-synkroniseringsprocedurerne korrekt.
D.3.4	MUltiframe	9.4.4	TTCN	Kontrollere, at IUT'en udfører multiframe-procedurerne korrekt.
D.3.5	BCBinaryOne	9.4.5	TTCN	Kontrollere indholdet af alle ikke-tildelte B-kanaler.
D.4.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.1	Ikke TTCN	Den gennemsnitlige frame-hastighed når TE'et sender INFO 1-frames.
D.4.2.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.2.2	Ikke TTCN	Jitter på TE'ets udgang når der sendes INFO 3-frames.
D.4.2.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.2.3	Ikke TTCN	Den samlede fase-afvigelse mellem TE'ets indgang og udgang.
D.4.3.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.3	Ikke TTCN	Sendernes udgangsimpedans når de sender et binært ET (intet signal).
D.4.3.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.3	Ikke TTCN	Sendernes udgangsimpedans når de sender et binært NUL.
D.4.3.3	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.3	Ikke TTCN	Udgangens spidsstrøm.
D.4.3.4	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.3	Ikke TTCN	Sendernes udgangsimpedans i tilstanden »Inactive«.
D.4.3.5	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.3	Ikke TTCN	Udgangens spidsstrøm.
D.4.4	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.4	Ikke TTCN	Form og amplitude af særskilt sendte pulse.
D.4.5.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.5.1	Ikke TTCN	Pulsamplitude under transmission af et mønster med høj pulstæthed.
D.4.5.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.5.2	Ikke TTCN	Den relative forskel, udtrykt i U dt, mellem en positiv og en negativ puls.
D.4.6.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.6.1	Ikke TTCN	Den spænding over en testbelastning på 400, som skal til for at sikre, at pulse ved parallelkobling af 2 til 8 drivers forbliver adskilt fra hinanden.
D.4.6.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.6.2	Ikke TTCN	Den spænding over en testbelastning på 5,6, som skal til for at forhindre, at der kan løbe strøm, når to drivere med modsat polaritet er parallelkoblet.

(1) Udkast til prTBR, april 1994.

Henvisning til NET 3 (ETS 300 012)	Henvisning til TTCN-testtilfælde prTBR 3 (1) (udkast)	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3 (ETS 300 012)
D.4.7	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.7	Ikke TTCN	Longitudinalt konversionstab (LCL) (den del af det longitudinale signal som bliver omsat til et transversalt signal som følge af ubalance omkring TE-udgangens jord).
D.4.8.1.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.8	Ikke TTCN	Teste terminalernes indgangsimpedans i tilstanden »Deactivated«.
D.4.8.1.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.8	Ikke TTCN	Teste, at modtagerens indgangsimpedans er korrekt ved modtagelse af et overspændings-signal.
D.4.8.1.3	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.8	Ikke TTCN	Teste TE-modtageres indgangsimpedans i tilstanden »Inactive«.
D.4.8.1.4	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.8	Ikke TTCN	Teste, at modtagerens indgangsimpedans er korrekt ved modtagelse af et overspændings-signal.
D.4.8.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.9	Ikke TTCN	Stk. A.8.6.2 i ETS 300 012 er udformet med henblik på korrekt test af modtagernes funktioner i forbindelse med de forskellige ledningsdiagrammer.
D.4.8.3	Intet TTCN-testtilfælde	9.2.10	Ikke TTCN	Longitudinalt konversionstab (LCL) (den del af det longitudinale signal som bliver omsat til et transversalt signal som følge af ubalance omkring TE-udgangens jord).
D.5.1.1.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.1	Ikke TTCN	Kontrollere, at TE'et i tilstanden »Active« ikke forbruger for meget strøm fra en via en fantomkobling tilsluttet strømkilde 1 (PS 1) i normal tilstand.
D.5.1.1.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.1	Ikke TTCN	Kontrollere, at TE'et i tilstanden »Deactivated« ikke forbruger for meget strøm fra en via en fantomkobling tilsluttet strømkilde 1 (PS 1) i normal tilstand.
D.5.1.1.3	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.1	Ikke TTCN	Kontrollere, at TE'et i tilstanden »Deactivated« ikke forbruger for meget strøm fra en via en fantomkobling tilsluttet strømkilde 1 (PS 1) under lokal aktion.
D.5.1.1.4	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.1	Ikke TTCN	Kontrollere, at TE'et i en vilkårlig tilstand ikke forbruger for meget strøm fra strømkilde 1 (PS 1) ved lokal strømtilførsel.
D.5.1.2.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ikke TTCN	Kontrollere, at et tildelt TE i tilstanden »Active« ikke forbruger for meget strøm fra strømkilde 1 (PS 1).
D.5.1.2.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ikke TTCN	Kontrollere, at et tildelt TE i tilstanden »Deactivated« ikke forbruger for meget strøm fra strømkilde 1 (PS 1).
D.5.1.2.3	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ikke TTCN	Kontrollere, at et tildelt TE i tilstanden »Deactivated« ikke forbruger for meget strøm fra strømkilde 1 (PS 1) under lokal aktion.
D.5.1.2.4	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ikke TTCN	Kontrollere, at et TE ikke forbruger for meget strøm fra strømkilde 1 (PS 1) (sparetilstand) ved lokal strømtilførsel.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3 (ETS 300 012)	Henvisning til TTCN-testtilfælde prTBR 3 (1) (udkast)	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3 (ETS 300 012)
D.5.1.2.6	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.3.2.1 9.5.3.2.2	Ikke TTCN	Kontrollere, at et ikke-tildelt TE i en vilkårlig tilstand ikke forbruger for meget strøm fra strømkilde 1 (PS 1).
D.5.1.3	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.2	Ikke TTCN	Teste ændringshastigheden for den af et TE trukne strøm når TE'et ændrer sit strømforbrug. Dette kan forårsages af tilstandsændringer, lokale aktioner samt visse typiske TE-tjenester.
D.5.1.4.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.1.1 9.5.5.1.2	Ikke TTCN	Teste strømmens adfærd som en funktion af tiden ved tilslutning til en PS 1 i normal tilstand samt i sparetilstand.
D.5.1.4.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.1.3	Ikke TTCN	Teste strømabsorptionen i et ikke-tildelt eller lokalt fødet TE fra fantomkredsløbet i sparetilstand under tilslutning til S-bussen.
D.5.1.4.3	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.1.4	Ikke TTCN	Teste tilslutningsdetektorens funktion ved afbrydelse af forbindelsen.
D.5.1.4.4.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.2.1	Ikke TTCN	Teste TE'ets indgangsspændings adfærd som en funktion af tiden efter fjernelse af kortslutningsforbindelsen.
D.5.1.4.4.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.2.1	Ikke TTCN	Teste TE'ets tilslutningsadfærd når det bliver tilsluttet strømkilde 1 (PS 1) i normal tilstand ved lav spænding.
D.5.1.4.5.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.2.2	Ikke TTCN	Sikre, at IUT'en ikke afbryder en bestående forbindelse når strømtilførslen afbrydes i normal strømtilforselstilstand.
D.5.1.4.5.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.2.2	Ikke TTCN	Sikre, at IUT'en ikke afbryder en bestående forbindelse når strømtilførslen afbrydes i sparetilstand.
D.5.1.4.6.1	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.2.3	Ikke TTCN	Kontrollere IUT'ens reaktion under normal strømtilførselstilstand når der skiftes om fra normal tilstand til sparetilstand.
D.5.1.4.6.2	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.2.3	Ikke TTCN	Kontrollere IUT'ens reaktion efter omskift fra sparetilstand til normal strømtilførselstilstand.
D.5.1.4.7	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.3.1	Ikke TTCN	Teste modtager- og senderkredsløbets jævnstrømsubalance.
D.5.1.4.8	Intet TTCN-testtilfælde	9.5.5.3.2	Ikke TTCN	Teste modtagerens og senderens impedans ved jævnstrøms-ubalance.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Lag 2, NET 3, liste over krydshenvisninger

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 313	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.2.2.1.1	TC24004	10.6.1.2	TTCN	Teste normal initialisering af multiframe-modus.
A.2.2.1.3	TC25002	10.6.1.2	TTCN	Teste, at terminalen reagerer korrekt, hvis dataforbindelsen ikke kan initialiseres, f.eks. i tilfælde af manglende ressourcer på netværksiden.
A.2.2.1.4	TC25005	10.6.1.3	TTCN	Tester terminalens reaktion på netværkets manglende evne til at reagere på anmodninger om at initialisere dataforbindelsen samt sikrer, at det testede TE kun forsøger at initialisere dataforbindelsen N200 + 1 gange.
A.2.2.1.5	TC27022	10.8	TTCN	Teste, at terminalen foretager korrekt reset af dataforbindelsen.
A.2.2.2.2	TC27003	10.7.1 10.7.2 10.7.2.2 10.7.3	TTCN	Teste sekvensnummereringen af lag 2-funktionerne. Da der er 128 sekvensnumre, skal testprogrammet altid sende dette antal forskellige informationsframes.
A.2.2.2.3	TC27004	10.7.3	TTCN	Kontrollere at terminalen på korrekt vis accepterer en »I«-kommandoframe som gyldigt svar på en af terminalen sendt »I«-kommandoframe.
A.2.2.2.4	TC28012	10.7.2	TTCN	Kontrollere at terminalen kan modtage I-frames i timer recovery-tilstand.
A.2.2.3.1	TC27012	10.6.2	TTCN	Kontrollerer de normale sekvenser for afbrydelse af dataforbindelsen.
A.2.2.4.1	TC27058	10.9.2	TTCN	Kontrollerer lag 2's FCS-kontrolmekanisme.
A.2.2.4.2	TC27015	10.7.6	TTCN	Kontrollerer lag 2's recovery-mekanisme ved tab af en I-frame.
A.2.2.4.3	TC27019	10.7.6	TTCN	Kontrollerer lag 2's recovery-mekanisme ved tab af en RR-frame.
A.2.2.4.4 (b)	TC27027	10.9.1	TTCN	Kontrollerer lag 2's recovery-mekanisme ved tab af en RR-frame.
A.2.2.5.1	TC27404	10.7.5	TTCN	Sikre korrekt behandling af peer-busy-forhold. (frame numre 1 og 4 til 9)
A.2.2.5.1	TC28406	10.7.1 10.7.2	TTCN	Sikre korrekt behandling af peer-busy-forhold. (frame numre 1 til 3)
A.2.2.7.1	TC14002	10.5.3.2	TTCN	Kontrollerer tildelingen af TEI'er v.h.a. forvaltningsprocedurerne og tester at terminalen foretager TEI-kontrol ved en meddelelse med anmodning om kontrol af en specifik TEI-værdi.
A.2.2.7.2	TC13008	10.5.2.1	TTCN	Kontrollerer terminalernes reaktion på en afvist TEI-frame.
A.2.2.7.3	TC14001	10.4.1 10.4.2 10.5.3.2	TTCN	Kontrollerer om terminalen foretager TEI-kontrol på anmodning fra ET.
A.2.2.7.4	TC13010	10.5.2.1	TTCN	Kontrollerer om IUT'en efter N202 mislykkede forsøg på at opnå en TEI-værde ikke foretager yderligere forsøg.
A.2.2.8.1.1	TC24020	10.9.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen ikke accepterer frames, som indeholder en ugyldig adresse, samt at den ikke reagerer på modtagelse af en sådan frame.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 313	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.2.2.8.4.1	TC27028	10.9.1	TTCN	Kontrollerer at terminalen sender en REJ-frame som svar på en out-of-sequence I-frame.
A.2.2.8.4.2	TC27011	10.7.4	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en REJ-frame gentransmitterer den korrekte I-frame.
A.2.2.8.4.3	TC28005	10.7.4 10.7.6	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en REJ-frame under timer-recovery gentransmitterer den korrekte I-frame.
A.2.2.8.5.1 (a)	TC27040	10.9.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen foretager reset af dataforbindelsen ved modtagelse af en frame med en ugyldig N(R)-værdi. (N(R) er gyldig inden for området V(A) ≤ N(R) ≤ V(S)).
A.2.2.8.5.1 (b)	TC27043	10.9.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen foretager reset af dataforbindelsen ved modtagelse af en frame med en ugyldig N(R)-værdi. (N(R) er gyldig inden for området V(A) ≤ N(R) ≤ V(S)).
A.2.2.8.5.1 (c)	TC27046	10.9.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen foretager reset af dataforbindelsen ved modtagelse af en frame med en ugyldig N(R)-værdi. (N(R) er gyldig inden for området V(A) ≤ N(R) ≤ V(S)).
A.2.2.8.7	TC11013	10.4.2	TTCN	Kontrollerer at IUT'e en i tilstand I ignorerer en indkommende UI frame med en TEI værdi, der er forskellig fra 127.
A.2.2.9.1	TC27417	10.7.5 10.7.6	TTCN	Kontrollerer om værdien af T200 ligger inden for den tilladte tolerance på I sekund (5 %).
A.2.2.9.2	TC27411	10.7.5 10.7.6	TTCN	Kontrollerer den korrekte værdi af N200, maksimumsantal (gentransmissioner af en frame (standardværdi 3)).

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Lag 3, NET 3, liste over krydshenvisninger

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 322	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.1.1.1.1	TC10005	11.4.2.1 11.4.2.4 11.4.2.5.1	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en gyldig SETUP-meddelelse uden informations-elementet »Sending complete« svarer med en SETUP ACKNOWLEDGE, CALL-PROCEEDING-, ALERTING- eller CONNECT-meddelelse og går over i den relevante tilstand.
A.1.1.1.2	TC10006	11.4.2.1 11.4.2.5.1	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en gyldig SETUP-meddelelse med informations-elementet »Sending complete« svarer med en CALL-PROCEEDING-, ALERTING- eller CONNECT-meddelelse og går over i den relevante tilstand.
A.1.1.2.1	TC10008	11.4.2.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en gyldig SETUP-meddelelse med et informationselement for bærerkompatibilitet, som indeholder en inkompatibel kode, enten ignorerer det indkommende opkald (OPTION A) eller svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse (OPTION B) og forbliver i tilstanden »Null«.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 322	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.1.1.2.2	TC10009	11.4.2.2	TTCN	Denne test gælder kun TE med HLC-funktion. Den kontrollerer, at TE'et ved modtagelse af en gyldig SETUP-meddelelse indeholdende et kompatibelt BC informationselement men et inkompatibelt HLC informationselement (som verificerer HL-kompatibiliteten) enten ignorer det indkommende opkald (OPTION A) eller svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse (OPTION B) og forbliver i tilstanden »Null«.
A.1.2	TC10011	11.4.6.2	TTCN	Kontrollerer at TE'et ved modtagelse af en gentaget gyldig SETUP-meddelelse med samme opkaldsreference som den oprindelige SETUP-meddelelse ignorerer anden SETUP-meddelelse og forbliver i samme tilstand.
A.1.3.3	TC10015	11.4.6.5.1	TTCN	Kontrollerer at TE'et ved modtagelse af en SETUP-meddelelse uden et påbudt informations-element (f.eks. informationselementet for bærerkompatibilitet) svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og forbliver i tilstanden »Null«.
A.1.3.4	TC10027	11.4.6.6.1	TTCN	Kontrollerer at TE'et ved modtagelse af en SETUP-meddelelse med et ikke-genkendt (endnu ikke defineret) informationselement af typen »comprehension required« (d.v.s. bits 5-8 i informationselementets identifikationssymbol kodet som »0000«) svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og forbliver i tilstanden »Null«.
A.1.3.5	TC10028	11.4.6.6.1	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en SETUP-meddelelse med et ikke-genkendt (endnu ikke defineret) informationselement af en type forkellig fra »comprehension required« (d.v.s bits 5-8 i informationselementets identifikationssymbol kodet anderledes end som »0000«) reagerer normalt på de informationselementer, som genkendes og har gyldigt indhold. Endvidere kan terminalen tilbagesende en STATUS-meddelelse.
A.1.3.6	TC10029	11.4.6.6.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en SETUP-meddelelse med et ikke-påbudt informationselement med ugyldigt/ikke-genkendt indhold reagerer normalt på de informationselementer, som genkendes og har gyldigt indhold. Endvidere kan terminalen tilbagesende en STATUS-meddelelse.
A.1.3.7	TC19003	11.4.8	TTCN	Kontrollerer at ved modtagelse af en RESTART-meddelelse vender den specificerede kanal tilbage til tilstanden »Idle«, opkaldsreferencen vender tilbage til tilstanden »Null« samt, at der sendes en RESTART ACKNOWLEDGE-meddelelse. (Test i ETS 300 104/A1).
A.2.1	TC10002	11.4.6.2 11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en RELEASE-meddelelse med en RELEASE COMPLETE-meddelelse samt forbliver i den samme tilstand.
A.2.2	TC10001	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ignorerer en RELEASE COMPLETE-meddelelse samt forbliver i den samme tilstand.
A.2.3.1	TC10010	11.4.6.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en RELEASE- eller en RELEASE COMPLETE-meddelelse (se indledende note 10).
A.2.4.2	TC10004	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, som angiver enhver opkaldstilstand bortset fra tilstanden »Null«, svarer med en RELEASE- eller en RELEASE COMPLETE-meddelelse.
A.2.5	TC20001	11.4.4.4	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved afsendelse af en RESUME-meddelelse går over i tilstanden »Resume Request«.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 322	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.4.1	TC12501	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en DISCONNECT-meddelelse med en RELEASE-meddelelse og går over i tilstanden »Release Request«.
A.4.2	TC12505	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE-meddelelse svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.4.3	TC12504	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men går tilbage i tilstanden »Null«.
A.4.4.1	TC12508	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.4.4.2	TC12521	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en syntaktisk ugyldig meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.4.5.1	TC12502	11.4.2.4	TTCN	At sikre at IUT'en ikke svarer, og forbliver i samme tilstand efter modtagelse af en INFORMATION PDU uden tilstrækkelig kaldt nummerinformation.
A.4.5.2	TC12503	11.4.2.4 11.4.2.5.1	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en INFORMATION-meddelelse med tilstrækkelige oplysninger om det opkaldte nummer svarer med en CALL PROCEEDING-, ALERTING- eller CONNECT-meddelelse og går over i den relevante tilstand.
A.4.6.1	TC12507	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.5.1	TC10901	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en DISCONNECT-meddelelse med en RELEASE-meddelelse og går over i tilstanden »Release Request«.
A.5.2	TC10904	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en RELEASE-meddelelse med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.5.3	TC10903	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men går tilbage i tilstanden »Null«.
A.5.4.1	TC10907	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.5.4.2	TC10920	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.5.6.1	TC10906	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.6.1	TC10701	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en DISCONNECT-meddelelse med en RELEASE-meddelelse og går over i tilstanden »Release Request«.
A.6.2	TC10704	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en RELEASE-meddelelse med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 322	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.6.3	TC10703	11.4.2 11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.6.4.1	TC10707	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelese samt forbliver i samme tilstand.
A.6.4.2	TC10720	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.6.6.1	TC10706	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.7.1	TC10802	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en DISCONNECT-meddelelse med en RELEASE-meddelelse og går over i tilstanden »Release Request«.
A.7.2	TC10805	11.4.2.8 11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en RELEASE-meddelelse med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.7.3	TC10804	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.7.4.1	TC10808	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.7.4.2	TC10821	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.7.6.1	TC10807	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.7.7	TC10801	11.4.2.7	TTCN	Kontrollerer at terminalen går over i tilstanden »Active« ved modtagelse af en CONNECT ACKNOWLEDGE-meddelelse.
A.8.2	TC11005	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en RELEASE-meddelelse med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.8.3	TC11004	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.8.4.1	TC11008	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.8.4.2.1	TC11021	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.8.6.1	TC11007	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.8.7	TC11003	11.4.7	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en NOTIFY-meddelelse ikke svarer samt forbliver i samme tilstand.
A.8.8	TC21003	11.4.3.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen sender en DISCONNECT-meddelelse og går over i tilstanden »Disconnect Request« ved anmodning om afbrydelse af forbindelsen.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 322	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.8.9	TC21005	11.4.4.1	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved transmission af en SUSPEND-meddelelse går over i tilstanden »Suspend Request«.
A.9.1	TC20002	11.4.1.1	TTCN	Kontrollerer at terminalen sender en gyldig SETUP-meddelelse og går over i tilstanden »Call Initiated« (tilstand 1).
A.10.1	TC10103	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE-meddelelse svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.10.2	TC10102	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.10.3.1	TC10107	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.10.3.2	TC10120	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.10.4.1	TC10105	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.10.5	TC10101	11.4.1.3.1	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en CALL PROCEEDING-meddelelse går over i tilstanden »Outgoing Call Proceeding«.
A.10.6	TC10104	11.4.1.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en SETUP ACKNOWLEDGE-meddelelse går over i tilstanden »Overlap Sending«.
A.11.1	TC10204	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en DISCONNECT-meddelelse går over i tilstanden »Disconnect Indication«.
A.11.2	TC10208	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE-meddelelse svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.11.3	TC10207	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer men går tilbage til tilstanden »Null«.
A.11.4.1	TC10211	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.11.4.2	TC10224	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.11.6.1	TC10210	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.11.8	TC10203	11.4.1.3.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en CALL PROCEEDING-meddelelse går over i tilstanden »Outgoing Call Proceeding« (tilstand 3).
A.11.9	TC10201	11.4.1.4	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en ALERTING-meddelelse går over i tilstanden »Call Delivered«.
A.11.10	TC10202	11.4.1.5	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en CONNECT-meddelelse går over i tilstanden »Active« (endvidere kan terminalen som svar sende en CONNECT ACKNOWLEDGE-meddelelse, men dette er valgfrit).

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 322	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.11.11	TC20204	11.4.1.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen på opfordring sender en INFORMATION-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.11.12	TC20203	11.4.3.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen sender en DISCONNECT-meddelelse og går over i tilstanden »Disconnect Request« når afbrydelse af forbindelsen påbegyndes af terminalen.
A.12.1	TC10303	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer af terminalen ved modtagelse af en DISCONNECT-meddelelse går over i tilstanden »Release Request«.
A.12.2	TC10307	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE-meddelelse svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.12.3	TC10306	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.12.4.1	TC10310	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.12.4.2	TC10323	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.12.6.1	TC10309	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.12.9	TC10302	11.4.1.5	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en CONNECT-meddelelse går over i tilstanden »Active« (endvidere kan terminalen som svar sende en CONNECT ACKNOWLEDGE-meddelelse, men dette er valgfrit).
A.12.10	TC20301	11.4.3.3	TTCN	Kontrollerer at når terminalen sender en DISCONNECT-meddelelse, går den over i tilstanden »Disconnect Request«.
A.13.1	TC10402	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en DISCONNECT-meddelelse svarer med en RELEASE-meddelelse og går over i tilstanden »Release Request«.
A.13.2	TC10406	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE-meddelelse svarer med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.13.3	TC10405	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.13.4.1	TC10409	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.13.4.2	TC10422	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.13.6.1	TC10408	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.13.8	TC10401	11.4.1.5	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en CONNECT-meddelelse går over i tilstanden »Active« (endvidere kan terminalen som svar sende en CONNECT ACKNOWLEDGE-meddelelse, men dette er valgfrit).

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 322	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.13.9	TC20401	11.4.3.3	TTCN	Kontrollerer at når terminalen sender en DISCONNECT-meddelelse, går den over i tilstanden »Disconnect Request«.
A.14.1	TC11101	11.4.3.4.2 11.4.3.5	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en DISCONNECT-meddelelse med en RELEASE-meddelelse og går over i tilstanden »Release Request«.
A.14.2	TC11105	11.4.3.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en RELEASE-meddelelse med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.14.3	TC11104	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.14.4.1	TC11107	11.4.6.3 11.4.6.7	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.14.4.2	TC11120	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.14.6.1	TC11106	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.14.7	TC11103	11.4.7	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en NOTIFY-meddelelse ikke svarer eller returnerer en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.16.1	TC11904	11.4.3.5 11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE-meddelelse omgående går over i tilstanden »Null«. Dette er en test af behandling af en RELEASE-konflikt.
A.16.2	TC11903	11.4.3.4.3 11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.16.3.1	TC11908	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.16.3.2	TC11909	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.16.5.1	TC11906	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse frigiver systemelementerne og går over i tilstanden »Null«.
A.16.5.2	TC11907	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse ikke svarer samt forbliver i samme tilstand.
A.17.1	TC11501	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en DISCONNECT-meddelelse med en RELEASE-meddelelse og går over i tilstanden »Release Request«.
A.17.2	TC11506	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en RELEASE-meddelelse med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.17.3	TC11505	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

Henvisning til NET 3	Henvisning til I-ETS 300 322	Henvisning til prTBR 3 (1) (udkast)	Test-specifikations-metode	Testformål som defineret i NET 3
A.17.4.1	TC11510	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.17.4.2	TC11512	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.17.6.1	TC11509	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« en specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.17.7	TC11503	11.4.7	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en NOTIFY-meddelelse ikke svarer eller returnerer en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.17.8	TC11508	11.4.4.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en SUSPEND REJECT-meddelelse vender tilbage til tilstanden »Active«.
A.17.9	TC11504	11.4.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en SUSPEND ACKNOWLEDGE-meddelelse går over i tilstanden »Null«.
A.18.1	TC11701	11.4.3.4.2	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en DISCONNECT-meddelelse med en RELEASE-meddelelse og går over i tilstanden »Release Request«.
A.18.2	TC11705	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en RELEASE-meddelelse med en RELEASE COMPLETE-meddelelse og går over i tilstanden »Null«.
A.18.3	TC11704	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RELEASE COMPLETE-meddelelse ikke svarer, men vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.18.4.1	TC11709	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en forkert meddelelse med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.18.4.2	TC11711	11.4.6.3	TTCN	Kontrollerer at terminalen svarer på en ugyldig meddelelsestype med en STATUS-meddelelse samt forbliver i samme tilstand.
A.18.6.1	TC11708	11.4.6.8	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en STATUS-meddelelse, hvori tilstanden »Null« er specificeret, går over i tilstanden »Null«.
A.18.7	TC11706	11.4.4.5	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RESUME REJECT-meddelelse vender tilbage til tilstanden »Null«.
A.18.8	TC11703	11.4.4.4	TTCN	Kontrollerer at terminalen ved modtagelse af en RESUME ACKNOWLEDGE-meddelelse vender tilbage til tilstanden »Active«.

(1) Udkast til prTBR 3, april 1994.

BILAG III

Supplerende oplysninger

Prøvningssekvenser til påvisning af, at udstyret overholder de relevante væsentlige krav, kan i en række tilfælde baseres på prøvninger, der benytter TTCN-notation. Forskrifterne for disse prøvninger har følgende referencenumre: I-ETS 300 312, I-ETS 300 313 og I-ETS 300 322.

Den fulde ordlyd af I-ETS-prøvningsforskrifterne kan fås ved henvendelse til:

Det Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI)
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.